



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-WL-CHRG

Зарядное устройство



Основные правила эксплуатации:

- ICS-WL-CHRG предназначен для заряда 6 ICS-WL-BAT
- Перед первым использованием аккумулятор необходимо полностью зарядить.
- Ток зарядки: 650 мА.
- Время зарядки ICS-WL-BAT, 2400 мА·ч): ~4 часа.
- Автоматический разряд: Если аккумуляторы не используются, они постепенно разряжаются.
- Если батареи не использовались более 1 месяца, перед применением их необходимо перезарядить.
- Подключение источника питания к электрической сети переменного тока 220В

Особенности зарядки:

- **Новые аккумуляторы или долго неиспользуемые батареи (более 1 месяца)** при первой зарядке могут заряжаться быстрее обычного. После 2-3 циклов зарядки время нормализуется.
- **Загрязнение контактов** (анода/катода) ухудшает зарядку и работу. Протирайте их **сухой тканью**.
- **Своевременно извлекайте полностью разряженные аккумуляторы** из приёмника или ставьте его на зарядку.
- **Срок службы:** ~500 циклов зарядки. Если время работы резко сократилось, батарея, вероятно, выработала ресурс.
- **Зарядное устройство должно быть чистым** — на нём не должно быть посторонних предметов.

Индикация зарядного устройства:

- Красный свет горит, зелёный выключен → Идёт зарядка
- Красный выключен, зелёный горит → Аккумуляторы не вставлены
- Оба светятся → Зарядка завершена

Порядок зарядки:

1. Вставьте аккумуляторы в зарядное устройство.
2. Подключите адаптер питания.
3. Включите зарядное устройство → загорится красный индикатор.
4. Через несколько часов загорится зелёный индикатор — зарядка завершена.
5. Отключите питание и извлеките аккумуляторы.