



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-IR-RX8

Инфракрасный приемник



Инфракрасный приемник ICS-IR-RX8 имеет 8 каналов; Предустановленный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор; Оснащен переключателями выбора канала, регулировки громкости и управления питанием, а также разъемом для стереонаушников Ø3,5 мм. ЖК-дисплей на приемном блоке отображает номер канала, уровень заряда батареи, статус сигнала и громкость.

Функциональные особенности

- Компактный и эргономичный дизайн
- Используется полностью цифровая конференц-технология в соответствии со стандартами IEC 61603-7 и IEC 60914.
- Совместим с другими инфракрасными системами, соответствующими стандарту IEC 61603-7, и может использоваться взаимозаменяющими.
- Функция цифровой защиты от помех, полностью исключающая внешние паразитные помехи и прослушивание, обеспечивает независимость приемного оборудования.
- Использование частоты передачи сигнала 2-8 МГц защищает от помех, вызываемых высокочастотными источниками света.
- При отключенных наушниках и нажатии кнопки питания ЖК-экран отображает последний установленный номер канала и текущий уровень заряда батареи.
- Оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой, отображающим номер канала, уровень заряда батареи, громкость и статус сигнала.
- Угол приема – 270°.
- Большая емкость перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора: отключение или извлечение наушников не приводит к расходу заряда.
- В зоне действия инфракрасного сигнала количество приемных блоков не ограничено, может быть увеличено или уменьшено в любое время.
- Степень разделения каналов, отношение сигнал/шум – более 80 дБ, что позволяет полностью устраниить перекрестные помехи между каналами, шумы и другие распространенные проблемы. Также имеет функцию автоматического отключения звука (при слишком слабом сигнале), обеспечивая комфортное и естественное высококачественное звучание.
- Два варианта крепления (на шею и на ремень), может размещаться в кармане пиджака, на груди или на столе.
- Низкое энергопотребление, использование оригинального литий-ионного аккумулятора позволяет работать до 30 часов без перерыва.
- Выход на наушники 3,5 мм.

Технические параметры:

Параметр	Значение
Параметр	ICS-IR-RX8
Количество каналов	8 каналов
Тип модуляции	Цифровая
Несущая частота	2-8 МГц
Обработка аудиосигнала	IR-DSP

Коэффициент нелинейных искажений	<0,2%
Отношение сигнал/шум	>80 дБ
Рабочее напряжение	3,7 В
Нагрузка наушников	16 Ом, 250 мВт
Выход на наушники	Разъем 3,5 мм х1
Включение	Вставка наушников и нажатие кнопки "Вкл."
Выключение	"Извлечение наушников" или "Автоматическое отключение при отсутствии сигнала" или "удержание кнопки Вкл 2 секунды"
Задержка отключения	Отключение при извлечении наушников – 0 сек/при отсутствии сигнала – 2 минуты
Аккумулятор	Литий-ионный, возможна замена на щелочные батареи
Время работы	30 часов
ЖК-дисплей	Номер канала, сигнал, индикация низкого заряда
Габариты	154x46x24 мм
Вес	0,13 кг